



ACCUCHARGER Prof. 35A

Grafikus kijelzővel felszerelt speciális töltőkészülék mélykisült Ca/Ca-akkumulátorokhoz.

A Banner Accucharger Pro 35A segítségével nemcsak mélykisült CA/CA akkumulátorokat lehet újra életre keltetni, hanem AGM-akkumulátorokat is. Refresh-üzemmódban a Banner saját töltési jelleggörbéit alkalmazza!



KIVITELI JELLEMZŐK

Alkalmazási terület: szgk, tgg, busz, motorkerékpár, különleges járművek, építőipari és mezőgazdasági járművek

- **Töltés:** automata töltés és a párhuzamos fogyasztók kiegyenlítése
- **Hibakeresés és szoftverfrissítés:** hibakeresés alatt a jármű energiaellátása kiegyenlítő töltéssel történik
- **Akkumulátorcseré:** ilyenkor a helyettesítő üzemmód gondoskodik a jármű adatainak megtartásáról
- **Hálózati részüzemmód:** külső energia ellátás akkumulátor nélkül
- **Refresh-üzemmód** helyreállítja a mélykisült akkumulátorokat
- **Akkumulátorfeszültség automatikus kiválasztása** 6 V, 12 V és 24 V esetén
- **Dugaszolható töltő és hálózati vezetékek**
- **Billenésvédelem a stabil elhelyezés érdekében** és védelem a fényezés károsodása ellen
- **Opcionális USB-interface** a szoftverfrissítéshez
- **Szakértői üzemmód:** lehetővé teszi a felhasználó számára a töltési végfeszültség, a fenntartó töltés feszültségének és a kiegyenlítő töltés állandó feszültségének konfigurálását.

MŰSZAKI ADATOK

Típus:	Banner Accucharger Prof. 35A
Cikkszám:	1232403035
Hálózati feszültség:	230 V AC; $\pm 15\%$, 50/60 Hz
Töltőáram:	max. 35 A
Akkumulátorkapacitás:	3 – 350 Ah
Töltőfeszültség:	6V/12V/24 V
Refresh-üzemmód töltési végfeszültsége:	nedves 16 V, AGM 14,8 V
Töltési jelleggörbe:	IUoU / IU
Méret:	247 x 162 x 88 mm
Súly:	2,0 kg
Tanúsítási jel:	CE
Töltővezeték normál hossza:	2,5 m (opcionálisan 5 m)
Hálózati kábel normál hossza:	2 m (opcionálisan 5 m)
Fali tartó:	Snap-in opcionális