THE POWER COMPANY

ХРАНЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТАРТЕРНЫХ АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ

ХРАНЕНИЕ АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ

- Условия хранения
  - ➢ Храните в сухом и прохладном месте (от 0 до 25°C)
  - ➢ Не подвергайте воздействию прямых солнечных лучей
  - ➢ Содержите поверхность аккумуляторной батареи и полюсные выводы всегда в чистом виде
- Соблюдайте принцип FIFO – First In First Out
- Регулярно проверяйте напряжение холостого хода (Open Circuit Voltage)
  - ➢ Если НРЦ < 12,50В – срочная дозарядка

ДОЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ

- Выполняйте дозарядку при напряжении холостого хода от 12,50В
- Соблюдайте правила техники безопасности (избегайте размещения вблизи систем вентиляции и источников воспламенения)
- Не развинчивайте винтовые соединения
- При зарядке в транспортном средстве избегайте напряжения >15,90В
- Учитывайте зарядные характеристики
- Параметры зарядки:
  - ➢ Зарядный ток: мин. 10% емкости аккумуляторной батареи
  - ➢ Зарядное напряжение:
    - o Аккумуляторные батареи AGM: 14,4В – 14,8В
    - o Обычные аккумуляторные батареи: 16В
  - ➢ Время зарядки: 12 - 24 часа

ПЕРЕПРОДАЖА АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ:

- Перепродажа аккумуляторных батарей напряжением холостого хода < 12,60В запрещена!
- Информирование покупателя о правильном использовании и рекомендациях компании Banner, позволяющих избежать преждевременного выхода аккумуляторной батареи из строя

МОНТАЖ / ДЕМОНТАЖ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ:

- Соблюдайте инструкции руководства по эксплуатации транспортного средства
- Избегайте потери напряжения при демонтаже (например, с помощью устройства Memory Saver)
- Устанавливайте аккумуляторные батареи в транспортное средство всегда с максимальным напряжением, никогда не устанавливайте их с напряжением <12,50В
- Используйте газоотводный шланг (при наличии)

СОВЕТЫ КОМПАНИИ Banner, ПОЗВОЛЯЮЩИЕ ИЗБЕЖАТЬ ПРЕЖДЕВРЕМЕННОГО ВЫХОДА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ ИЗ СТРОЯ:

- Устанавливайте аккумуляторные батареи с максимальным напряжением. Соблюдайте оригинальные размеры: там, где имеется место для монтажа резервной аккумуляторной батареи высотой 190мм, необходимо выполнить ее установку. Соблюдайте рекомендации по монтажу компании Banner (Book of Power или меню поиска продуктов, www.bannerbatterien.com)
- Емкость аккумуляторной батареи в отношении срока службы играет значительно более важную роль, чем значение холодного пуска. Чем ниже показатель разрядки аккумуляторной батареи, тем выше ее ресурс и больше срок службы. – Поэтому при выборе аккумуляторной батареи руководствуйтесь в первую очередь ее емкостью, а не значением холодного пуска.
- При нерегулярном использовании транспортного средства уравнительный заряд с помощью внешнего устройства, проводимый 2 раза в год, значительно продлевает срок службы аккумуляторной батареи.
- При наличии потребителей энергии, установленных в транспортном средстве позднее, возможно использовать в качестве альтернативы аккумуляторные батареи Running Bull AGM.

Разряженная или преждевременно отработанная аккумуляторная батарея НЕ является основанием для предъявления обоснованных требований по гарантии.

RUS: **Баннер Баттериен Естеррайх ГмбХ (Banner GmbH), A-4021 Линц-Австрия,**
П/я 777, Баннер Штрассе 1, Тел. +43/(0)732/38 88-0,
e-mail: contact@bannerbatterien.com, www.bannerbatterien.com
№ в Торговом реестре: FN 83 853 p, суд, ведущий Торговый реестр: суд. г. Линц, Tax ID: ATU64554468

- Цены действительны на условиях Incoterms 2020, оговоренных с заказчиком, либо являются ценами «с завода», если не оговорено иначе.

- При заказах на проведение сервисных и профилактических работ Продавцом оказываются услуги, которые он признает как целесообразные и оплата по которым оплачиваются на основании фактических затрат. Это положение действует также для основных и дополнительных услуг, целесообразность которых становится очевидной только во время проведения работ по размещенному заказу, при этом отдельного сообщения Покупателю по этому поводу не требуется.

- По расходам на разработку предложений о проведении сервисных и профилактических работ или экспертной оценки покупателю выставляется счет.

- Договорная неустойка (пеня) полностью исключена, если однозначно не оговорено иначе.

- Ответственность за использование и возможные риски с момента отправки поставки с завода или склада переходят на Покупателя вне зависимости от базиса цен, оговоренного для данное поставки (например, «франко», CIF и пр.). Это положение действует и в тех случаях, когда поставка осуществляется в рамках монтажа или когда транспорт осуществляется, организовывается или управляется Продавцом.

- Если условия оплаты не оговариваются отдельно, то счет должен быть оплачен в течение 14 дней после поставки.

- Гарантийный срок составляет 12 месяцев, если для отдельных предметов поставки не оговорено особых гарантийных сроков. Это положение действует и для предметов поставок и услуг, неразрывно связанным со зданиями или земельными владениями. Отсчет гарантийного срока начинается с момента перехода риском согл. пункту 6.

- Ответственность Продавца исключается, если дефект или ущерб связаны с тем, что Покупателем для предусмотренной цели применения был использован аккумулятор со слишком низкой емкостью или номинальной мощностью, а также если Покупателем был использован стандартный аккумулятор вместо иного, указанного в рекомендациях производителя (например: аккумулятор AGM или EFB), и, наконец, если Покупатель во время хобби и досуга вместо аккумулятора с длительным периодом разрядки устанавливает стандартный аккумулятор (например, на жилых автоприцепах, автокемперах, лодках). Использование аккумулятора должно всегда соответствовать параметрам поиска аккумуляторов Banner на сайте https://www.bannerbatterien.com/de-at/Batteriesuche либо параметрам других типов аккумуляторов, указанных производителем для использования (номеру оригинальной запчасти, требованиям по мощности, технологии), в противном случае Продавец не может нести ответственности за возникшие дефекты и ущерб.

Коммерческая защита на интеллектуальную собственность, авторские права, права на использование

- Если Продавец изготавливает товар на основании конструкторских данных, чертежей, моделей или иных спецификаций, предоставленных Покупателем, то Покупатель отказывается от любых претензий, касающихся нарушений его авторских прав.

- Исполнительные документы, например, планы, эскизы и иные технические документы, также как и образцы, каталоги, проспекты, иллюстрации, рисунки и пр. остаются постоянной интеллектуальной собственностью Продавца и попадают под соответствующие законодательные определения, касающиеся тиражирования, копирования, участия в конкурсных мероприятиях и т.д. Пункт 2.2 действителен и для исполнительных документов.

- Все фотографии и иллюстрации, тексты и содержимое сайта bannerbatterien.com, а также проспектов, листовок, бланков и рекламных материалов компании Banner GmbH и ее дистрибьюторов, защищены законом об авторском праве.

RUS: Баннер Баттериен Естеррайх ГмбХ (Banner GmbH), A-4021 Линц-Австрия,
П/я 777, Баннер Штрассе 1, Тел. +43/(0)732/38 88-0,
e-mail: contact@bannerbatterien.com, www.bannerbatterien.com
№ в Торговом реестре: FN 83 853 p, суд, ведущий Торговый реестр: суд. г. Линц, Tax ID: ATU64554468

- Любой способ их использования, применения, тиражирования, публичного распространения и т. д. требует предварительного письменного согласия компании Banner GmbH или ее дистрибьюторов при получении ими согласия от компании Banner GmbH.
- Несанкционированное использование защищаемых авторским правом фотографий, иллюстраций, текстов и содержимого в частной или коммерческой сфере является нарушением авторского права и в случае его обнаружения повлечет за собой требование о прекращении таких действий (предупреждение) с предъявлением притязаний на возмещение ущерба и судебное преследование.

bannerbatterien.com

Издание
Февраль 2022 г.

RUS: Баннер Баттериен Естеррайх ГмбХ (Banner GmbH), A-4021 Линц-Австрия,
П/я 777, Баннер Штрассе 1, Тел. +43/(0)732/38 88-0,
e-mail: contact@bannerbatterien.com, www.bannerbatterien.com
№ в Торговом реестре: FN 83 853 p, суд, ведущий Торговый реестр: суд. г. Линц, Tax ID: ATU64554468