



MAD082015

ACCUCHARGER 24V 12A

Le chargeur professionnel pour le PL

L'accucharger 10A est entièrement automatique. Il assure une charge parfaite des batteries de forte capacité. L'affichage LED fournit des informations sur le déroulement du processus de charge. Sa manipulation est facile, et ses protections de sécurité très élevées. Idéal comme chargeur d'atelier (garage PL, matériel agricole et de chantier, nautisme, bus).



CARACTERISTIQUES

- Charge:** automatique, 8 courbes de charge, passage automatique en mode maintien de charge
Affichage: écran LED reprenant les informations de charge sous forme de texte
Présentation: coque robuste avec protection, pinces de qualité isolées, patte de fixation
Sécurité: protégé contre les inversions de polarité, les surtensions, les court-circuits, la surchauffe.
Contenu: chargeur, pince, oeilletons avec fusible, sacoche.

UTILISATION

Chargeur d'atelier

24 V:



DONNEES TECHNIQUES

- Modèle:** ACCUCHARGER 24V 12A
Alimentation: 230 V AC, 50 Hz
Tension de la batterie: 24 V
Tension de charge: jusqu'à 29.40 V
Puissance: max. 12 A
Capacité de la batterie: jusqu'à 230 Ah
Protection: IP20
Dimensions: 15.5 x 20 x 7 cm
Longueur du câble: 200 cm
Poids: 1 kg
Température de fonctionnement: -20 °C à +50 °C

CODE ARTICLE

1240000124